

10W



20W



30W



50W



### Tekniska Data

- Märkspänning 230Vac
- Märkfrekvens 50-60Hz
- Märkeffekt 11,7W
- Omgivningstemperatur -40 – +70 °C
- Ljusspridning 110°
- Powerfaktor 0,90
- LED chip COB Bridgelux
- CRI >70
- Färgtemperatur 4000K
- Beräknad livslängd > 40,000h
- Lumen 935 lm
- Vikt 0,69 kg

### Tekniska Data









- Märkspänning 230Vac
- Märkfrekvens 50-60Hz
- Märkeffekt 23,3W
- Omgivningstemperatur -40 – +70 °C
- Ljusspridning 110°
- Powerfaktor 0,90
- LED chip COB Bridgelux
- CRI >70
- Färgtemperatur 4000K
- Beräknad livslängd > 40,000h
- Lumen 1860 lm
- Vikt 1,05 kg

### Tekniska Data

- Märkspänning 230Vac
- Märkfrekvens 50-60Hz
- Märkeffekt 35,2W
- Omgivningstemperatur -40 – +70 °C
- Ljusspridning 110°
- Powerfaktor 0,85
- LED chip COB Bridgelux
- CRI >70
- Färgtemperatur 4000K
- Beräknad livslängd > 40,000h
- Lumen 2810 lm
- Vikt 1,36 kg

### Tekniska Data

- Märkspänning 230Vac
- Märkfrekvens 50-60Hz
- Märkeffekt 53W
- Omgivningstemperatur -40 – +70 °C
- Ljusspridning 110°
- Powerfaktor 0,90
- LED chip COB Bridgelux
- CRI >70
- Färgtemperatur 4000K
- Beräknad livslängd > 40,000h
- Lumen 4240 lm
- Vikt 1,96 kg



## Beställningsnummer

Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥	Anslutningskabel
610001	Strålkastare 10W	enligt central	IP 65	10W	enligt central	enligt central	935 lm	Svart	0,7 kg	Ja
610004	Strålkastare 20W	enligt central	IP 65	20W	enligt central	enligt central	1860 lm	Svart	1 kg	Ja
610002	Strålkastare 30W	enligt central	IP 65	30W	enligt central	enligt central	2810 lm	Svart	1,4 kg	Ja
610003	Strålkastare 50W	enligt central	IP 65	50W	enligt central	enligt central	4000 lm	Svart	2 kg	Ja